

Gyári beállítás

Intek C30CX

A menübe a menü gomb megnyomásával juthatunk el. A menüben a nyilakkal tájékozódhatunk (fel, le, jobb, bal). Az egyes menüelemekbe az OK gomb lenyomásával léphetünk. Keresse meg a „Gyári beállítások” menüelemet, majd nyomja meg az OK gombot. Jelszó megadása: 1234, majd OK gomb megnyomása. „Minden beállítás törölve lesz?” kérdés jelenik meg a képernyőn, a balra nyíllal álljon rá az „Igen” feliratra és nyomja meg az OK gombot. Ezután kb. 20 másodpercre elsötétedik a képernyő, amíg a boks újraindul, megjelenik a „boot” felirat. Majd egy „nyelvválasztási ablak (Language)” jön fel angolul, ahol válassza ki a magyar nyelvet a nyilak segítségével, majd nyomjon egy OK gombot. Elindul a csatornakeresés, amint a boks végez a kereséssel, kiírja a csatornatalálások számát, itt megkérdezi, hogy „kívánja menteni a módosításokat?” felirat. A nyíl segítségével válassza ki az „igen” feliratot és nyomja meg az OK gombot. Kész, vagyis megjelenik az első csatorna a képernyőn. . Az újrangolással végezett és megjelenik az első csatorna a képernyőn.

Előfordulhat, hogy olyan boksszal találkozik, ami nyelvválasztási állapotban ragadt, ekkor a „nyelvi beállítások” feliratnál üsse be a 1206 kódot a számbillentyűzet segítségével. A módosítások mentése után a rendszer angol nyelvre vált, megjelenik az „Installation” felirat. Nyilak segítségével válassza ki a „Manualscanning” feliratot. Az OK gomb megnyomása után a rendszer jelszót kér, ami ebben az esetben 0208. A jelszó beütése után nyomjon egy OK gombot. A balra nyíllal válassza ki a „Transponder” menüt, ahol „New” feliratnak jelenik meg. Lefelé nyíllal álljon rá a „Frequency” menüpontra és szám billentyűzet segítségével 370 MegaHerzre (MHz) át kell írni. A lefelé mutató nyíl segítségével lépjen rá a „Modulation” menüre, majd a jobb nyilat egymás után kétszer megnyomva, 256 QAM-re változik az érték. Ha elvégezte a fenti beállításokat, akkor a „SignalStat” felirat 80 % felett lesz. Nyomja meg az OK gombot, elindul a keresés. A rendszer kiírja a talált csatornákat, majd nyomja meg az OK gombot, ezzel mentve az eredményt. A távirányító „back” gombját megnyomva, addig lépegetsen amíg vissza nem jön a képernyő.



Bekapcsoló gomb

A készülék ki/bekapcsolása

Némító gomb

Hangkimenetet némítása

Számjegygombok (0-9)

Számjegyes adatok bevitele, közvetlen programváltás

Üzem mód-gomb

Váltás tévé és rádió csatorna-lista között

Listázó gomb

A csatornalistát jeleníti meg

Text gomb (Piros)

Váltás teletext-üzemmódra

Felirat gomb (Zöld) - Feliratozás

Audio gomb (Sárga)

Audio információk

INFO gomb (kék)

Programinformációk megjelenítése a képernyőn

Vízszintes nyíl és OK gombok

Kurzormozgatás balra / jobbra a menüben.

Függőleges nyíl vagy OK gombok

Csatornaléptetés, kurzormozgatás fel/le a menüben

OK gomb

Csatornalista megjelenítése tévé nézés vagy rádióhallgatás közben

Back (Vissza) gomb

Előző menü visszahívása

Menü gomb

Menü megjelenítése. Kilépés az aktuális menüből, v. visszatérés az előzőhöz.

EPG gomb

Elektronikus programfüzet megjelenítése

Exit - Kilépés gomb

VOL+/- gombok

Hangerőszabályzás

Oldalváltó gombok

Menü v. tévé-rádió listák oldalainak fel/le mozgatása

PR +/- gombok

Csatorna léptetése le/fel vagy EPG gyorslapozás

F1 - Nem támogatott funkció

F2 - Nem támogatott funkció

F3 - Kikapcsolás időrögzítő

Disp - Képarány változtatása 16:9 és 4:3 értékek között

Mail - Nem támogatott funkció